



JPA-1120A / 1240A



Description

JPA-1120A / JPA-1240A

Professionele 100 Volt mengversterker met 5 + 1 inputs en 5 zone outputs met volumeregeling per output. De ingangen 1, 2 en 3 kunnen gebruikt worden als mic of line ingang en hebben een phantom schakelaar. Op deze ingangen is de prioriteit instelbaar. Ingang 4 en 5 zijn enkel line ingangen. Elke ingang heeft bovendien een 2-delige toonregeling.

Verder is het toestel uitgerust met een selecteerbare 2 -of 4 toons gong en een telefoon ingang.

De extra ingang kan benut worden door gebruik te maken van de Jedia slot modules (JTP-10 / JCP-10 / JCR-10 / JDM-10A / JC DP-10A en JC DR-10A)

De versterkers beschikken over volgende vermogens in 100 Volt:

JPA-1120A: 120 watt

JPA-1240A: 240 watt

U kan deze mengversterkers best gebruiken in 100 Volt installaties waar u een volumeregeling nodig heeft per zone (Maximaal 5) en tevens selectieve oproepen wil doen naar die zones. Indien geen selectieve oproepen nodig zijn kan u beter de Jedia JPS versterkers gebruiken.

Technical Specifications

Input Sen / Imp:	Input 1-3 Mic:	-50 dBu (2.45mV) / 5 Kohm (Bal)
	Input 1-3 Line:	-10 dBu (245mV) / 5 Kohm (Bal)
Output Sen / Imp:	Input 4-5 Line:	-10 dBu (245mV) / 15 Kohm (Unbal)
	Slot unit:	-10 dBu (245mV) / 10 Kohm (Unbal)
	Amp in:	0 dBu (775mV) / 10 Kohm (Unbal)
	REC OUT:	0 dBu (775mV) / 3 Kohm (Unbal)
Rated Output:	Pre Amp Out:	0 dBu (775mV) / 100 Ohm (Unbal)
	JPA-1120A:	120 Watt (RMS)
Output Impedance:	JPA-1240A:	240 Watt (RMS)
		4 Ohm - 100V - 70V - 50V - 25V - 12.5V - 8.9V
Frequency Response:		< -3dB (55Hz - 16 kHz)
Signal to Noise Ratio:	Line:	> 80 dB (A weight)
	Mic:	> 70 dB (A weight)
T.H.D.:		Less than 1% (1kHz)
Power:		120 V - 230 V - 240 V AC / 24 V DC
Dimensions (H x W x D):		133 x 483 x 352 mm
Weight:	JPA-1120A:	13 Kg
	JPA-1240A:	14 Kg